

# MJOLLNIR

---

## INNENRAUM

- Gasprüfung noch gültig
- Dichtigkeitsprüfung noch gültig
- Lebensmittelvorräte ausräumen
- Kühlschrank putzen, offen lassen
- Kochherd ins Detail säubern (Pfeifenreiniger)
- Bad gründlich reinigen
- Wassertank leeren (Boiler etc nicht vergessen), trinkbares Frostschutzmittel zugeben. Wasserhähne geöffnet lassen.
- Abflüsse durchspülen
- Toilette inkl. Kassette reinigen
- Polster / Matrassen aufstellen oder im Haus lagern
- Schränke ausräumen / offen lassen
- Trockengranulat Kissen installieren (können aus Jutesack und Katzenstreu hergestellt werden)
- Alles was Feuchtigkeit ziehen kann entfernen (Teppich, Kleidung, Bettwäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier, Kissen usw.)
- Zweite Batterie abklemmen oder Fahrzeug am Strom anschliessen. Bei Abklemmen, minutspol zuerst, dann voll laden und im warmen aufbewahren
- Schlosser und Scharniere pflegen (Öl)
- Dichtungen mit Silikon behandeln
- Gasflasche schliessen, abkoppeln

## AUSSEN

- Fahrzeug reinigen (Radkästen nicht vergessen) und ggf. konservieren
- Schäden am Aufbau ausbessern, insbesondere Lücken in der Dichtung (Silikon)
- Falls möglich: Motor-, Unterbodenwäsche
- Fenster und Dachhauben sanft mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und

speziellen schonenden Acrylglass-Reinigern säubern

- Markise/Vorzelt reinigen und trocknen
- Bei fest installierter Markise: Gelenke fetten
- Antennen / Sat-Anlage von Schmutz befreien
- Fahrzeug gerade aufstellen
- Reifendruck leicht erhöhen und im Auge behalten
- Marderschutzanlage, Marderschutz

## SERVICE

- Reserverad intakt, Werkzeuge vorhanden
- Reifen intakt (min. 3mm)
- Checkliste machen was alles gemacht werden muss im Innenraum oder von aussen (Winterbeschäftigung)
- Warnleuchten im Cokpit
- Hupe funktioniert
- Licht, blinker prüfen
- Radio funktioniert
- Heizung funktioniert
- Scheibenreiniger auffüllen
- Handbremse hält
- Steuer hat kein Spiel
- Ölstand und zustand an Motor / Getriebe prüfen
- Bremsflüssigkeit prüfen
- Kühlflüssigkeit prüfen
- Batterieklemmen reinigen / Kupferpaste
- Keilriemen prüfen
- Alle 220V und 12V Steckdosen prüfen
- Sämtliches Zubehör überprüfen

## KONTAKT

---

